



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Блок питания
HiQ-1203 SIMPLE**

Описание

Блок питания HIQ-1203 SIMPLE для внутренней установки позволяет питать камеры видеонаблюдения с общим потребляемым током не более 3А.

Блок питания предназначен для обеспечения питания различных электронных устройств стабилизированным напряжением постоянного тока.

Особенностью устройства является наличие четырех выходов (клеммных колодок) с индивидуальным предохранителем.

Основные характеристики*

Модель	HIQ-1203 SIMPLE
Выходной ток	3А
Диапазон входного напряжения	100-240V
Частота	50-60H-z
Выходное напряжение	12V+/-5%
Тип предохранителя	Плавкий
Предохранитель	1.1 А
Максимальная нагрузка на канал	1.1 А
Рабочая температура	От -10 до +40°C
Размеры	165x165x45 мм
Длина кабеля	120 см
Вес	860 г

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Комплектация

1. Блок питания 1 шт.
2. Шнур питания 1 шт.
3. Упаковка 1 шт.
4. Паспорт 1 шт.
5. Ключ замка корпуса 2 шт.
6. Крепежный комплект 1 шт.
7. Предохранитель 4 шт.

Внешний вид устройства



Меры предосторожности

1. Не устанавливайте блок питания в помещениях с влажностью воздуха более 90%.
2. Не перегружайте источник питания электроприемниками выше показателей его мощности, указанных в данной инструкции.
3. При эксплуатации блоков питания следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт».

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 6 месяцев от даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выходы из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения;
- электрический пробой выходных разъемов;
- аварии в сети питания;
- следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами.

Дата ОТК _____ Подпись ОТК _____

Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Серийный номер _____

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

Подпись и печать продавца _____

М. П.